

# Déclaration d'un PDA Cipherlab sous 3A

## À qui s'adresse ce document

Ce document s'adresse à toute personne chargée de déclarer des PDA Cipherlab sous 3eme Acte.

## Déclaration

Les PDA sous les logiciels doivent avoir des IP fixes. Ces IP doivent être fixées au niveau de la config du PDA ou au niveau de l'infrastructure réseau du client (DHCP fixé par adresse MAC). Nous préférons les fixer dans la config des PDA car c'est plus simple mais si le client le souhaite il peut les fixer lui même sur son équipement réseau (du coup il aura besoin des adresses MAC des PDA).

Pour déclarer les PDA:

- Ouvrez 3A, menu Paramétrage > Points de contrôle

### Liste des points de contrôle

| Libelle | Actif                               | Adresse IP/Numéro de poste | Type      | Salle                    | Point d'accès |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| PDA01   | <input checked="" type="checkbox"/> | 172.16.5.231               | Pocket PC | DX THEATRE DE L'ARCHIPEL | Tous          |
| PDA02   | <input checked="" type="checkbox"/> | 172.16.5.232               | Pocket PC | DX THEATRE DE L'ARCHIPEL | Tous          |
| PDA03   | <input checked="" type="checkbox"/> | 172.16.5.233               | Pocket PC | DX THEATRE DE L'ARCHIPEL | Tous          |

Paramétrage du contrôle d'accès

Supprimer Nouveau Fermer

- Cliquez sur nouveau et déclarez votre PDA comme ci-dessous (nom (mettez le même que sur l'étiquette du PDA pour que le client les repère facilement), type `Pocket PC`, salle, pour l'IP complétez avec des flèches droites (la touche du clavier) pour faire les 3 caractères: exemple pour 172.16.1.42 vous devez taper au clavier `17216<flèche_droite>1<flèche_droite><flèche_droite>42`)

*Paramétrage d'un point de contrôle*

Libelle : PDA42

Type : Pocket PC

Salle : CITE DES CONGRES - NANTES

Point d'accès : Tous

Adresse I.P. : 192.168.1 .2

Utilisateur : Tous

Data :

Actif

Valider Fermer

- Répétez l'opération pour chacun des PDA
- Dans le menu des points de contrôle cliquez sur Paramétrage du contrôle d'accès, fixez le nombre maximum de passages autorisés par billet à 1 (0=illimité) et mettez le nombre de minutes de validité du billet avant et après le début de la séance (à définir avec le client).

Paramétrage du contrôle d'accès 3ème Acte



Client tiers :

Nombre maximum de passages autorisés :

Par billet :

Par adhésion liée :

Nombre de minutes de validité du billet

Avant

Après

le début de la représentation.

[Valider](#) [Fermer](#)